











### **NABÍJANIE USB ZARIADENIA**

Pripojte zariadenie, ktoré chcete nabíjať, k zdroju EPS-204 buď originálnym USB káblom alebo káblom 3v1 z príslušenstva prístroja (pre nabíjanie produktov Apple® odporúčame používať originálne káble Apple®). Pre začatie nabíjania stlačte hlavný vypínač. Po odpojení kábla sa štartovací zdroj EPS-204 sám automaticky vypne.

### **NAPÁJANIE 12V SPOTREBIČOV**

EPS-203 môže napájať rôzne 12V spotrebiče, ktoré odoberajú prúd max. 10A alebo menej (napr. autochladničku, autovysávač, varnú kanvicu a pod.). Pripojte 12V zariadenie k 12V výstupu EPS-204 (uistite sa, že napájané zariadenie je pred pripojením vypnuté). Stlačením tlačidla hlavného vypínača zahájite napájanie spotrebiča. Po odpojení spotrebiča sa EPS-204 automaticky vypne.

### **LED SVIETIDLÁ**

Svietidlo sa zapína stlačením tlačidla svietidla. Opakovaným stláčaním tlačidla sa postupne aktivujú svetelné režimy v poradí: Svetidlo → Stroboskopický režim → SOS osvetlenie → Vypnuté

### **ZÁRUKA**

Na prístroj je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na preukázateľné chyby materiálu či výroby. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou montážou či manipuláciou, neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním inštrukcií v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby alebo poškodením počas transportu či mechanickým poškodením.

### **RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA**

Vyradený Li-ion akumulátor patrí medzi nebezpečný odpad. Použitý akumulátor nesmie prísť do bežného odpadu, ale musí byť odovzdaný na k tomu určenom mieste (zberný dvor apod.). Výrobok sa skladá z kovových a plastových častí, ktoré sú po roztriedení samostatne recyklovateľné.

## **Oficiálny dovozca:**

---

**ASP Group s.r.o.**  
Staroplzenecká 290  
326 00 Letkov  
tel.: +420 378 21 21 21

E-mail: [info@aspgroup.cz](mailto:info@aspgroup.cz)  
[www.aspgroup.cz](http://www.aspgroup.cz)